

E045

Elektroniczna centrala sterująca



Zobacz film "E045 Elektroniczna centrala sterująca"
vimeo.com/faacgroup/e045-en



Model	Kod	Cena netto
Centrala sterująca E045	790005	690 zł

UWAGA! Centrala sterująca E045, kod 790005, jest dostępna do wyczerpania zapasów: zostanie zastąpiona nową wersją E045S (kod 790077).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	E045
Napięcie zasilania	230 V AC \pm 15% 50/60Hz
Maks. pobór mocy	4 W w gotowości
Maks. moc silnika	800 W
Maks. obciążenie wyjścia	500 mA 24 V DC - 500 mA BUS 2easy
Zasilanie elektrozamka	Elektrozamek FAAC (12 V AC - 24 V DC)
Programowanie	Wyświetlacz LED i przyciski
Sygnalizacja statusu	Wyświetlacz i LED
Wejścia	Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, sygnalizacja stanu bramy, zasilanie elektrozamka
Szybkoszłącza	3-pinowe dla modułów XF 433/868, USB-A
Bezpieczniki	F1 = F 5 A
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

Uwaga: Centrala sterująca E045 może obsługiwać jeden lub dwa napędy

FUNKCJE (PROGRAMOWANIE Z WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW)**Programowanie podstawowe**

Logika pracy	Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), dead-man (C)
Automatyczne zamykanie bramy	Programowalny (od 0 do 9 min 50 sek.)
Liczba podłączonych napędów	Do wyboru
Siła ciągu	Regulowana, 50 poziomów dla każdego napędu niezależnie
Użycie enkoderów	Do wyboru
Opóźnienie zamykania skrzydła	Programowalne (od 0 do 1 min 30 sek.)
Rejestracja urządzeń BUS 2easy	Do wyboru
Funkcje „uczenia się”	Programowanie uproszczone czasu pracy (maks 4 min i 10 sek.), programowanie zaawansowane czasu pracy i spowolnień w jednym cyklu. Przy programowaniu z użyciem SAFEcoder'ów pozycje otwarcia/zamknięcia i spowolnienia zapisywane są z wysoką precyzją

Programowanie zaawansowane

Skok wsteczny i domknięcie skrzydła	Do wyboru (ułatwia zwolnienia/zatrzaśnięcia elektrozamka)
Opóźnienie otwierania skrzydła	Do wyboru
Spowolnienie ruchu skrzydła 1	Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)
Spowolnienie ruchu skrzydła 2	Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)

Wstępne świecenie

Zabezpieczenie przeciwwzgnieciowe	Programowalne o ile zastosowano enkoder (10 poziomów)
Kąt wykrywania odboju mechanicznego	Do wyboru o ile zastosowano enkoder

Zarządzanie przez USB

Uaktualnianie oprogramowania centrali	Do wyboru
Uaktualnianie konfiguracji centrali	Do wyboru
Uaktualnianie listy pilotów	Do wyboru
Pobieranie konfiguracji centrali	Do wyboru
Pobieranie listy pilotów	Do wyboru

WAŻNE: centrala sterująca E045, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, jest kompatybilna tylko z modułami częstotliwości XF 433/XF 868 (wyposażonymi w szybkozłącze 3-pinowe) oraz z fotokomórkami XP 20B D (połączenie BUS 2easy). W celu podłączenia tradycyjnych fotokomórek przekaźnikowych np. XP 20 D, należy wykorzystać interfejs XIB.